


# Datenblatt TouchMonitor TMR7 Serie



# TouchMonitor TMR7 Serie



product  
design  
award

2011 ■

**Modulare Software** ▪ **Touch Screen** ▪ **AES3-I/O via XLR** ▪ **Hochflexibles Screen-Layout** ▪ **2- bis 4-kan. PPM/True Peak Audio-Vektorskop** ▪ **EBU-, ITU-, ATSC-, ARIB-Loudness** ▪ **Logging** ▪ **LRA** ▪ **SPL-Meter** ▪ **RTA** ▪ **Premium PPM**

Die vier Audio-Eingangskanäle der beiden AES3-I/Os im XLR-Format können als Mono-, Stereo- oder Mehrkanal-Quellen mit jeweils unabhängigen Instrumenten konfiguriert werden und ermöglichen z. B. im Hörfunk die parallele Überwachung des Sendesignals und einer vorgehörten Quelle.

Neben den AES3-Schnittstellen eröffnen ein GPIO-Port für weit reichende Steuerungsaufgaben, ein Ethernet-Port sowie ein VGA-Ausgang für externe Displays weitere Optionen zur flexiblen Integration des TMR7 in individuelle Studio-Umgebungen.

## Grafische Benutzeroberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche des TMR7 wird ganz einfach mit einem Finger bedient. Die integrierten Instrumente können zur optimalen Nutzung der Bildschirmfläche frei skaliert und positioniert werden. Mehrere Instrumente des selben Typs mit verschiedenen Konfigurationen können gleichzeitig angezeigt werden. Eine On-Screen-Hilfe unterstützt den Anwender schnell und effizient bei Konfigurationsänderungen.

## Lizenzen

Das modulare Software-Konzept ermöglicht es, nur die tatsächlich benötigten Funktionen zu kaufen und damit den TouchMonitor so auszustatten, wie er den Anforderungen am besten entspricht. Neue Instrumente und Funktionen können als Software-Module jederzeit durch Erwerb und Aktivierung einer entsprechenden Lizenz dem Gerät hinzugefügt werden.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

# Hardware

## Allgemeine Ausstattung

- 7"-Touch-Screen 16 : 9 TFT (800 x 480 Pixel)
- 4-kanalige Audio-Schnittstellen (2 x AES3-Eingänge und 2 x AES3-Ausgänge via XLR)
- Ethernet-, VGA-, 2 x USB 2.0-, GPIO-, 24 V DC-Anschlüsse
- Frei skalierbares, modulares Software-Konzept zur flexiblen Konfiguration oder für einfache Vor-Ort-Upgrades
- Instrumente können beliebig skaliert, positioniert und kombiniert werden
- Basis-PPM-Software (2-Kanal Stereo, 2 x 2-Kanal Stereo, Single, Mehrkanal bis zu 4 Kanäle): Peak, True Peak, Vektorskop, Korrelator, globales Tastenfeld (Global Keyboard)
- Wählbare Software-Lizenzen (s. u.):
  - Loudness (EBU R128, ITU BS.1770-3/1771-1, ARIB, ATSC A/85, OP-59) und SPL,
  - RTA - Real Time Analyzer,
  - Premium PPM (mit Zeigerinstrumenten Moving Coil)
  - Timecode Reader
  - Logging-Data-Server

## Haupteinheiten mit Schnittstellen

### TMR7

TouchMonitor TMR7 im stabilen Tischgehäuse mit beweglichem Tischfuß und Netzteil.



### TMR7OEM

TouchMonitor TMR7 ohne Tischgehäuse, ohne Tischfuß und ohne Netzteil, zur Montage in Frontplatten, z. B. Mischpult-Konsolen.



## Hardware (Fortsetzung)

---

### Zusätzliche Hardware-Optionen

Mit den verfügbaren Montageadaptern als zusätzliche Hardware-Optionen können die TMR7-Geräte an unterschiedliche Umgebungen angepasst werden. Nach dem Umbau wird damit der Betrieb z. B. in Standard-19"-Einbaurahmen oder in Standard-19"-Einbaugeschüben für Video-Racks möglich.

---

#### **TM7-MA3U** (3U-Montageadapter für TMR7OEM)

Montagesatz mit 19"/3HE/42TE-Einbaublende (Halb-19") und Montagematerial zum Einbau des TMR7OEM in Standard-19"-Einbaurahmen.

---

#### **TM7-MADT** (Tischgehäuse-Montageadapter für TMR7OEM)

Montagesatz mit Gehäuserahmen, stabilem Standfuß, rückseitiger Gehäuseabdeckung und Montagematerial zum Umbau des TMR7OEM in ein Tischgerät.

---

#### **TM7-MAVID** (VID-Montageadapter für TMR7OEM)

Montagesatz mit Halb-19"/3HE-Einschubblende und Montagematerial zum Einbau des TMR7OEM in Standard-19"-Einbaugeschüben für Video-Racks.

---

# Software

## Standard-Software

Jedes Gerät ist mit einer Basis-Software ausgestattet. Neben der Signalverarbeitung und den Funktionen zur Steuerung verfügt diese Software über PPMs für bis zu 4 Kanälen mit digitalen Skalen (0 bis -60 dB, +3 bis -60 dB TruePeak, DIN5, Nordic, British Ila und IIb), Peak-Hold, Peak-Memory, Over-Indikator, Vektorskop, Korrelator und ein globales Tastenfeld zur simultanen Steuerung definierter Funktionen in verschiedenen Instrumenten bzw. von Presets oder zur Steuerung über die GP IO-Schnittstelle. Als Optionen sind weitere Software-Module als Lizenzen erhältlich.

## Software-Module (Lizenzen)

Software-Module können in Form von Lizenzen entweder zusammen mit dem Gerät oder zu einem späteren Zeitpunkt separat bestellt werden.

Erfolgt die Bestellung mit dem Gerät, wird die Lizenz bei der Auslieferung freigeschaltet.

Erfolgt die Bestellung später, wird beim Bestellvorgang im Gerät eine gerätespezifische Datei zur Übermittlung an RTW erzeugt. RTW gibt eine entsprechende Datei mit der freigeschalteten Lizenz für genau dieses Gerät zurück.

### SW20002: Loudness and SPL Display

Erweiterung des Basis-PPMs mit umfangreichen Loudness- (EBU R128, ITU-R BS.1770-3/1771-1, ATSC A/85, ARIB, OP-59) und SPL-Funktionen und dem LRA-Instrument.



### SW20003: RTA - Real Time Analyzer

Anzeige der spektralen Verteilung des Frequenzbereiches einzelner Kanäle, von Kanalpaaren oder -gruppen auf 31 oder 61 Bändern, zusätzliches HF-Band.

### SW20006: RTW Premium PPM

Hochauflösende Mehrnormen-PPM-Anzeige mit erweiterter Skalenauswahl, zusätzlichen PPM- und VU-Zeigerinstrumenten (Moving-Coil-Meter) und zweitem Audio-Vektorskop.

### SW20008: Timecode Reader

Decodierung von SDI-embedded oder LTC-Timecode. Timecode-Display. Für die Rekalkulation von Loudness-Werten (voraussichtlich ab 1. Quartal 2014) wird zusätzlich die Lizenz SW20002 benötigt.

### SW20014: Logging-Data-Server

Export von Messdaten via IP-Verbindung oder USB-Speicherkarte. Erweiterte grafische Darstellungsmöglichkeiten und zweistufige Grenzwertdefinitionen. Kommunikation mit der RTW LQL-PC-Software.

--- Voraussetzung: Lizenz SW20002! ---



## Software (Fortsetzung)


---



### PC-Software: LQL - Loudness-Quality-Logger


Logging-Konsole für Windows® zur Erfassung und unabhängigen Speicherung der Timecode- oder Echtzeit-basierten Loudness- und TruePeak-Daten verschiedener TM7, TMR7 und TM9 mit aktivierter Lizenz SW20014 direkt über eine IP-Verbindung oder von externen USB-Speichermedien. Zweistufige Grenzwertdefinition zur Auslösung verschiedener Alarme, Status-Übersicht der erfassten Geräte, Berichte, Datenexport. Die kostenlos erhältliche Basis-Version steht im Mitgliederbereich der RTW-Webseite (Sales & Support/Manuals & Software) nach Anmeldung unter „PC-Software/LQL - Loudness-Quality-Logger“ zum Download bereit.

--- Voraussetzung: Auf den verbundenen TouchMonitoren ist jeweils die Logging-Data-Server-Lizenz SW20014 installiert ---




# Abmessungen


**TouchMonitor TMR7 Tischgerät** (auch TMR7OEM mit TM7-MADT)




1 | Frontansicht (Maße in mm)



2 | Seitenansicht (Maße in mm)




3 | Rückansicht (Maße in mm)




## Abmessungen (Fortsetzung)


### TouchMonitor TMR7OEM Einbaugerät



1 | Frontansicht (Maße in mm, Toleranz:  $\pm 0,2$  mm)





2 | Seitenansicht (Maße in mm, Toleranz:  $\pm 0,5$  mm)



3 | Rückansicht (Maße in mm, Toleranz:  $\pm 0,5$  mm)


 Zur adäquaten Belüftung ist ein Mindestabstand von 10 mm an den Seiten und 100 mm nach hinten erforderlich!




4 | Frontplattenausschnitt (Panel-Beispiel, Maße in mm, Toleranz:  $\pm 0,2$  mm)

5 | Orientierung vertikaler Einbau 


Optionaler Montagesatz TM7-MA3U zum Einbau von TMR7OEM in Standard-Racks




1 | Frontansicht (Maße in mm)



2 | Seitenansicht (Maße in mm)




3 | Aufsicht (Maße in mm)



4 | Montage im Standard-19"/3HE-Einbaurahmen


Optionaler Montagesatz TM7-MA3U mit TMR7OEM passt in Standard-19"/3HE-Einbaurahmen (Baugruppenträger DIN EN 60297-3-101:2004 19-Zoll/3HE/84TE)

TMR7OEM und Einbaurahmen sind nicht im Lieferumfang des TM7-MA3U enthalten




5 | Höhen (mm) im Standard-19"-Einbaurahmen

Optionaler Montagesatz TM7-MAVID zum Einbau von TMR7OEM in Standard-Racks



1 | Seitenansicht (Maße in mm)

2 | Frontansicht (Maße in mm)




3 | Einbautiefe (Seitenansicht mit Adapterstangen, Maße in mm)

4 | Aufsicht (Maße in mm)

Optionaler Montagesatz TM7-MAVID mit TMR7OEM passt in Standard-19"/3HE-Einbaugeschäfte für Waveform-Monitore in Video-Studios

TMR7OEM und Einbaugeschäfte sind nicht im Lieferumfang des TM7-MA3U enthalten



5 | Front- und Rückansicht


# Anschlüsse

## Anschlussverbindungen



**ACHTUNG!** - Für den Betrieb der Version TMR7OEM ist ein geeignetes Netzteil erforderlich! RTW empfiehlt die Verwendung des RTW Weitspannungsnetzteils 1168-R (100 - 240 V AC/24 V DC, 2,7 A), das dafür zugelassen und als Zubehör erhältlich ist.

In der Version TMR7 ist dieses Netzteil bereits enthalten.




## Pin-Belegung

### „AES3 In 1“, „AES3 In 2“ (trafo-sym., 3-pol. XLR-F)

Pin: Funktion:

- 1 Schirm/Gehäuse
- 2 +, heiß
- 3 -, kalt




**HINWEIS** - Die AES3-Eingänge sind fest mit 110 Ω terminiert.

### „AES3 Out 1“, „AES3 Out 2“ (trafo-sym., 3-pol. XLR-M)

Pin: Funktion:


- 1 Schirm/Gehäuse
- 2 +, heiß
- 3 -, kalt



### „VGA“ (15-pol. Sub-D-F)

Pin: Funktion:

- 1 R | Video-Signal
- 2 G |
- 3 B |
- 4 GND
- 5 GND
- 6 GND
- 7 GND
- 8 GND
- 9 +5 V
- 10 GND
- 11 GND
- 12 SDA
- 13 H-sync
- 14 V-sync
- 15 SCI



**HINWEIS** - Die Länge des VGA-Kabels beträgt max. 15 m!

### „24 V - 1 A“ (4-pol. Kleinspannungsstiftstecker, Typ Binder 710)

Pin: Funktion:

- 1 +24 V DC
- 2 +24 V DC
- 3 0 V
- 4 0 V



**HINWEIS** - Bei einer externen Stromversorgung mit 24 V DC ist eine externe Überstrombegrenzung auf 2 A zwingend vorzusehen!

### „LAN“

RJ-45-Standard-Netzwerkanschluss (10/100 MBit)

### „GPIO“ (RJ-11-6P6C-Buchse)


Externe Steuerung der im Menü „Globales Tastenfeld“ definierten Funktionen oder Presets. Die als „active low“ ausgelegten Eingänge sind gegen 0 V (Pin 1) zu schalten.

Pin: Funktion:

- 1 GND (0 V)
- 2 - 6 Funktion entsprechend der Definition im Menü



### Blockdiagramm der GPIO-Schnittstelle



### „USB-A“

2 Full-Speed-USB-2.0-Schnittstellen zum Anschluss des USB-Sticks (Lizenzabwicklung, Presets, etc) und einer externen Computer-Maus

# Technische Daten

## System

### Allgemein

Spannungsversorgung:	+24 V DC (externe Überstrombegrenzung auf 2 A erforderlich!)
Stromaufnahme:	1 A Nennstrom, 2,5 A Einschaltstrom 10 µsec.)
Verlustleistung:	ca. 8,5 W (ohne SDI), ca. 11 W (mit SDI)
Display:	7"-TFT Touch-Screen 16 : 9 (800 x 480 Pixel)
Anschlüsse:	1 x 15-pol. Sub-D-F; VGA-Ausgang mit 800 x 480 Pixel, 65.536 Farben, 60 Hz, zum Anschluss eines handelsüblichen 16 : 9 VGA-Monitors, wählbarer 4 : 3 Modus 1 x 4-pol. Kleinspannungsstecker Typ 710 (DC) 2 x USB A; USB 2.0 Full Speed-Anschlüsse für: <ul style="list-style-type: none"><li>USB-Sticks zur Lizenzabwicklung, Preset-Export und -Import, Software-Updates</li><li>externe Computer-Maus zur Steuerung</li><li>externes Wacom®-Grafik-Tablett</li></ul> 1 x GPIO (RJ-11-6P6C) für definierte Funktionen oder Preset-Aufruf 1 x LAN (RJ-45) 2 x XLR-F (2 x AES3 In) 2 x XLR-M (2 x AES3 Out)
Abmessungen (B x H x T):	
▪ TMR7:	198 x 139,5 (163) x 46 (95) mm (mit Tischfuß)
▪ TMR7OEM:	188 x 109 x 45 mm
Gewicht:	ca. 2,7 kg (ohne Netzteil)
Arbeitstemperaturbereich:	+5° bis +40° C

### Funktionen (bei Ausstattung mit allen Lizenzen)

- Steuerung per Finger (berührungsempfindlicher Bildschirm), mit Maus oder Tablett
- Instrumente frei skalierbar und positionierbar
- Multiformat-4-Kanal-PPM (2-Kanal Stereo, 2 x 2-Kanal Stereo, Einzelkanal, Mehrkanal bis zu 4 Kanäle)
- Loudness-Meter: ITU-R BS.1770-3/1771-1, EBU R128, ATSC A/85, ARIB, OP-59, anwenderspezifisch
- Loudness-Messzeitsteuerung
- Logging-Data-Server
- Loudness-Range-Instrument (LRA)
- Timecode
- SPL-Meter
- Moving-Coil (BR, VU, Loudness, BBC-Modus)
- Gain-Reduction-Instrument
- Stereo-Korrelator
- 1/3- und 1/6-Oktav-Spektrumanalysator
- 2-Kanal-Audio-Vektorskop
- AES3-Statusmonitor
- Numerische Anzeigen

### Digitale Eingänge

Eingänge:	2 AES3-Eingänge (trafo-sym., 110 Ω), 2 x XLR-F-Einbaubuchse, 3-polig, 44.1, 48, 96 kHz, Taktanbindung über Signal-Eingang oder intern
Abtastraten:	

### Digitale Ausgänge

Ausgänge:	2 AES3-Ausgänge, 2 x XLR-M-Einbaubuchse, 3-polig referenziert auf digitalen Eingang oder internen Takt
Abtastraten:	

### Basis-PPM (Standard-Software)

#### Allgemein

Eingangsquellen:	digital über XLR-Audio-Schnittstellen (AES3)
4-Kanal-Peakmeter:	2-Kanal Stereo, 2 x 2-Kanal Stereo, Einzelkanal, Mehrkanal bis zu 4 Kanäle
Anzeigen:	<ul style="list-style-type: none"><li>Spitzenpegel</li><li>Peak-Hold</li><li>Numerischer Wert der Anzeige</li><li>Gain (+20 dB, +40 dB je nach Standard)</li><li>Peak-Hold ein/aus</li><li>Memory</li><li>Reset</li></ul>
Funktionen:	

#### Digitale Peakmeter

Wortbreite:	24 Bit
Digitale Skalen:	<ul style="list-style-type: none"><li>TP60: +3 .. -60 dB</li><li>Dig60: 0 .. -60 dB</li><li>DIN5: +5 .. -50 dB,</li><li>Nordic: +12 .. -42 dB,</li><li>BR IIa: 7 .. 1, BR IIa ext: 7..1,</li><li>BR IIb: +12 .. -12 dB, BR IIb ext: +12..-12 dB,</li></ul>
Headroom/Headroom Ref:	einstellbar im Bereich von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten
Arbeitsbereich:	einstellbar im Bereich von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten
Integrationszeit (Attack):	wie der jeweilige Standard oder wählbar: Sample, 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms, British-Skalen auch 150 ms
Zusatzverstärkung (Gain):	+20 dB, +40 dB je nach Standard
Hochpassfilter:	Off, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz
Peakhold-Anzeige:	1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manueller Reset oder aus
Over-Anzeige-Dauer:	1 s oder manuell



## Technische Daten (Fortsetzung)

### Over-Anzeige PPM

- Ansprechschwelle: Full Scale, Full Scale -1LSB, Full Scale -2LSB, -0.1 dBFS, -0.5 dBFS, -1 dBFS, -2 dBFS, -3 dBFS
- Ansprechzeit: 1 bis 15 Samples
- Wortbreite: 16 bis 24 Bit, einstellbar

### Over-Anzeige True Peak

- Ansprechschwelle: einstellbar

### Audio-Vektorskop

- Betriebsart: 2-Kanal
- Eingänge: L/R (Stereo-Signal der innerhalb der Audio-Gruppe definierten Eingangskanäle)
- AGC: fast/slow
- Darstellung (Grid): L/R oder M/S

### AES3-Status-Monitor

- Anzeige:
  - Kanal-Daten in Klartext-, Hexadezimal- oder Binär-Darstellung
  - Kanal einstellbar
  - Audio-Bit-Aktivität
  - Hardware-Status

### Global Keyboard

Globales Tastenfeld zur simultanen Steuerung definierter Funktionen in verschiedenen Instrumenten und Preset-Aufruf, ermöglicht auch die Steuerung über die GP IO-Schnittstelle

### Gain Reduction

- Anzeige: 1 Bargraph für Mono- und Stereo-Formate, bis zu 4 Bargraphen im Mehrkanal-Modus
- Eingang: Daten-Stream über TCP/IP und LAN-Schnittstelle
- Eingangsrouting: Auswahl der extern zur Verfügung gestellten Streams
- Marker: einstellbarer Schwellwert zur Definition des oberen und unteren Bereiches
- Farben: 32 Farben für jeden Bargraph-Bereich

### SW20002: Loudness and SPL Display (Software-Lizenz)

Erweitert das Basis-Stereo-PPM mit Funktionen zur Lautheitsberechnung sowie zur SPL-Darstellung und Summen-SPL-Wert-Berechnung

### EBU-R128-Loudness-Modus

### ITU-BS.1771-Loudness-Modus

### ATSC-A/85-Loudness-Modus

### ARIB-Loudness-Modus

### OP-59-Loudness-Modus einstellbar

### AGCOM-Loudness-Modus einstellbar

#### Anwenderspezifischer Loudness-Modus

- Anzeige:
  - Bargraphen für jeden Einzelkanal (kombinierbar mit PPM-Bargraphen)
  - M-Bargraph (Momentary - Summe der momentanen Loudness-Werte aller Kanäle über eine kurze Zeitspanne)
  - S-Bargraph (Short - Kurzzeit-Loudness-Wert über ein einstellbares Zeitfenster, Summe der Momentary-Werte)
  - I-Bargraph (Integrated - Langzeit-Wert definiert oder manuell gesteuert)
- Numerische Anzeige:
  - einstellbarer Toleranzbereich für M, S, I
  - für M-, S-, I-Werte (Bezeichnung einstellbar)
  - für LRA-, TPmax-, Mmax-, Smax-Werte
- Skalen: \*)
  - EBU+9: +9 .. -18 LU
  - EBU+18: +18 .. -36 LU
  - EBU+9a: 14 .. -41 LUFS
  - EBU+18a: -5 .. -59 LUFS
  - EBU0: 0 .. -60 LUFS
  - ITU+9: +9 .. -18 LU (Loudness Units)
  - ITU0: 0 .. -30 LKFS
  - ATSC0: 0 .. -60 LKFS
  - ATSC0a: 0 .. -30 LKFS
- Bewertungsfilter: K-Filter entsprechend ITU BS.1770
- Zielwert (Target Level): \*) -23 LUFS; einstellbar im Bereich von -10 bis -30 LUFS
- Time & Gate Momentary: \*)
  - Window Time: einstellbar im Bereich von 200 ms bis 1000 ms in 100-ms-Schritten
  - Integration Time: IEC 125 ms Fast, 250 ms (IRT), 500 ms, 750 ms, IEC 1000 ms Slow, 1500 ms, 2000 ms wählbar
- Time & Gate Short: \*)
  - Integration Time: 3 s; Zeitfenster einstellbar von 1 bis 20 s in 1-s-Schritten
- Time & Gate Integrated: \*)
  - Silence Gate: -70,0 LUFS; einstellbar von -80,0 LUFS bis -40,0 LUFS in 0,5-LUFS-Schritten, abschaltbar
  - Relative Gate: -10,0 LU; einstellbar von -40,0 LU bis 0 LU in 0,5-LU-Schritten, abschaltbar
- Pegelanpassung für die Summierung: \*)
  - 0,0 dB (L, R, C), einstellbar zwischen -3 und +3 dB in 0,5-dB-Schritten
  - +1,5 dB (LS, RS, LSR, RSR), einstellbar zwischen -3 und +3 dB in 0,5-dB-Schritten
  - Off (LFE), einstellbar: Off, 0 dB, 10 dB

\*) Eingeschränkte Verfügbarkeit der Einstellungen je nach verwendetem Loudness-Standard



## Technische Daten (Fortsetzung)

### Loudness-Messzeitsteuerung

Einstellungen zur Durchführung automatischer, halbautomatischer oder manueller Loudness-Messungen.

Starten:

- Funktionen: Autostart bei Preset-Aufruf, Autostart mit Gate, Autostart mit Gate und Autoreset, manuell über Tasten oder GPI
- Pegel für Gate: -70,0 LUFS/LKFS; einstellbar von -85 bis -10 LUFS/LKFS in 0,5-LUFS/LKFS-Schritten

Beenden:

- Funktionen: manuell über Tasten oder GPI, Autostopp mit Gate, Autostopp mit Gate und Zeit
- Pegel für Gate: -70,0 LUFS/LKFS; einstellbar von -85 bis -10 LUFS/LKFS in 0,5-LUFS/LKFS-Schritten
- Zeit für Gate: 1 s; einstellbar von 1 bis 15 s in 1-s-Schritten

### Loudness Range Instrument (LRA)

Anzeige: Grafische Darstellung der Loudness Range  
Modus: wählbar: LRA Bar, MagicLRA, MagicLRA + I, MagicLRA + I + Num  
Skalenbereich: wählbar: 6 LU, 10 LU, 20 LU, 30 LU  
Minimalbereich: 2 LU; einstellbar im Bereich von 1 bis 20 LU in 1-LU-Schritten  
Komfortbereich: 4 LU; einstellbar im Bereich von 1 bis 20 LU in 1-LU-Schritten  
Maximalbereich: abhängig vom gewählten Skalenbereich und des Umfangs des Komfortbereichs  
Farben: für jeden Bereich individuell wählbar

### SPL-Meter-Modus

Anzeige: 

- Bargraphen für jeden Einzelkanal (kombinierbar mit PPM-Bargraphen)
- Bargraph für Summe der Kanäle

  
Referenzpunkt: einstellbar von 68 bis 88 dB in 1-dB-Schritten  
Bewertung: Linear, A (Leq(A)), C, CCIR (Leq(M)), k  
Integrationszeit: Fast (125 ms), Slow (1 s)

### SW20003: RTA - Real Time Analyzer (Software-Lizenz)

Anzeige der spektralen Frequenzverteilung einzelner Kanäle, von Kanalpaaren oder -gruppen

### Spektrum-Analysator (RTA)

Eingänge: einstellbar: Einzelkanäle, Stereo-Paare, jeweils abhängig vom Modus  
Frequenzbereich: 

- Norm: 20 Hz bis 20 kHz, Zusatzband > 20 kHz zuschaltbar
- LF: 5 Hz bis 5 kHz

  
Anzahl der Bänder: 

- 1/3-Oktav: 31 Bänder, Filter nach IEC 225 class 2
- 1/6-Oktav: 61 Bänder

  
Bewertungsfilter: Linear; Linear, A, C wählbar  
Peakhold-Anzeige: 1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manueller Reset oder aus  
Messbereich: max. 45 dB  
Skalierung: 3, 6, 9 dB

Funktionen:

- Eingangswahl
- Peakhold ein/aus
- A-, C-Bewertung oder Linear
- Integrationszeit
- Referenzeinstellung
- Skalierung
- Frequenzbereich
- Bargraph-Anordnung
- Display-Hold

Integrationszeit (Ballistik): Impulse, Fast, Slow, Peak (10 ms)

### SW20006: RTW Premium PPM (Software-Lizenz)

Hochauflösende Mehrnormen PPM-Anzeige mit weiteren Skalen und PPM- und VU-Zeiger-Instrumenten (Moving-Coil).

### Allgemein

Eingangsquellen: digital über XLR-Audio-Schnittstellen (AES3)  
Anzeigen: 

- Spitzenpegel,
- Peak-Hold,
- Numerischer Wert der Anzeige,
- Digital Over

  
Funktionen: 

- Gain (+20 dB, +40 dB je nach Standard)
- Peak-Hold ein/aus
- Memory
- Reset

### Digital-Peakmeter-Erweiterung

Wortbreite: 24 Bit  
Digitale Skalen: 

- TP20: +3 .. -20 dB
- Dig20: 0 .. -20 dB
- Dig0: +18 .. 0 dB
- Dig18: +18 .. -18 dB
- Dig40: +20 .. -40 dB
- ARD9: +9 .. -60 dB
- DIN10: +10 .. -50 dB
- Zoom10: +10 .. -10
- Zoom1: +1 .. -1

  
Headroom/Headroom Ref: einstellbar von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten  
Operation range: einstellbar von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten  
Integrationszeit (Attack): wie der jeweilige Standard oder wählbar: Sample, 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms

Zusatzverstärkung (Gain): +20 dB, +40 dB je nach Standard  
Hochpassfilter: Off, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz  
Peakhold-Anzeige: 1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manueller Reset oder aus

Over-Anzeige-Dauer: 1 s oder manuell  
Over-Anzeige PPM  
- Ansprechschwelle: Full Scale, Full Scale -1LSB, Full Scale -2LSB, -0.1 dBFS, -0.5 dBFS, -1 dBFS, -2 dBFS, -3 dBFS

- Ansprechzeit: 1 bis 15 Samples  
- Wortbreite: 16 bis 24 Bit, einstellbar

Over-Anzeige True Peak  
- Ansprechschwelle: einstellbar



## Technische Daten (Fortsetzung)

### Moving Coil (Zeigerinstrumente)

(nur im Stereo-Modus verfügbar)

Anzeigen-Typ:	PPM (L/R), PPM (M/S), VU, Loudness, PPM + Loudness (L/R; M, S oder I), wählbar
PPM:	
- Kanalordnung:	Dual, Dual + M/S horizontal, Dual + M/S vertikal, Stereo horizontal, Stereo vertikal
- Skalen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BR IIa: 7..1, BR IIa ext: 7..1</li> <li>▪ BR IIb: +12..-12 dB, BR IIb ext: +12..-12 dB</li> </ul>
- Integrationszeit:	Sample (nur digital), 0,1 ms, 1 ms, 10 ms, 20 ms, 150 ms
- Headroom Ref:	nur bei digitaler Quelle verfügbar: -9 dB; einstellbar von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten
- S-Modus:	nur verfügbar, wenn M/S-Typ gewählt ist: M3, M6
- Peak-Indikator:	Aus, Peak, True Peak, BR Peak
- BR Peak Threshold:	6 dB, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BR IIa: einstellbar von 4 bis 7 dB in 1-dB-Schritten</li> <li>▪ BR IIb: einstellbar von 0 bis 12 dB in 1-dB-Schritten</li> </ul>
VU:	
- Kanalordnung:	Stereo horizontal, Stereo vertikal
- Skala analog:	VU (-20 bis +3 dB)
- Skala digital:	VU Digital (-20 bis +3 dB)
- Lead:	0 dB, einstellbar von 0 bis 12 dB in 1-dB-Schritten
- Peak-Indikator:	Aus, Peak, True Peak
Loudness:	
- Kanalordnung:	Dual, Stereo horizontal, Stereo vertikal
- Skalen:	gemäß Loudness-Voreinstellungen
- Integrationszeit:	entsprechend Standard
- Peak-Indikator:	Aus, keine Wahl möglich
PPM + Loudness:	
- Kanalordnung:	Dual-PPM (wie oben beschrieben) mit zusätzlicher Loudness-Anzeige (BBC-Modus) für M, S oder I (wählbar) in einem Instrument
- Skalen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPM: siehe oben</li> <li>▪ Loudness: +9 bis -9 LU fest (Mitte der Skala entspricht dem Target Level des gewählten Loudness-Standards)</li> </ul>
Numerische Anzeige:	in allen Modi zuschaltbar

### SW20008: TCR - Timecode Reader (Software-Lizenz)

Decodierung von SDI-embedded oder LTC-Timecode. Timecode-Display. Mit der aktivierten Lizenz SW20002 kann der Timecode für Loudness- und Logging-Anwendungen genutzt werden.

#### Timecode Reader (TCR)

Anzeige:	numerische Darstellung des <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LTC (aus analogen oder digitalen Quellen)</li> <li>▪ VITC (aus SDI-Datenstrom)</li> </ul>
Modus:	„Timecode“ wählbar bei der Erstellung einer Audiogruppe (bildet eigenständige Audiogruppe)
Eingang:	ein analoger, digitaler oder SDI-Kanal einstellbar, je nach eingebauter Audio-Schnittstelle wählbar, 32 Farben
Farben:	wählbar, 32 Farben

### SW20014: Logging-Data-Server (Software-Lizenz)

Export von Messdaten via IP-Verbindung oder USB-Speicherstick. Erweiterte grafische Darstellungsmöglichkeiten und zweistufige Grenzwertdefinitionen. Kommunikation mit der RTW LQL-PC-Software.  
--- Voraussetzung: Lizenz SW20002! ---

#### Logging Instrument

Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Logging von Loudness- und TruePeak-Daten aus zwei Audiogruppen</li> <li>▪ Speicherung der Daten auf USB-Stick oder Übertragung via IP an LQL - Loudness Quality Logger PC-Software</li> <li>▪ Primäre und zusätzliche Grenzwerte (Marken) für Mmax, Smax, I und TPmax zur Kontrolle der Einhaltung z. B. vorgegebener oder hausinterner Grenzen definierbar</li> <li>▪ Steuerung der Datenerfassung automatisch über LQL (IP-Modus) oder per Taste (USB-Modus)</li> </ul>
Modus:	wählbar: aus, USB, IP
Anzeige:	Status-Anzeige in der obersten Zeile des auf dem Bildschirm platzierten Instrumentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ im IP-Modus: LQL-Zugriff</li> <li>▪ im USB-Modus: Speicherkapazität, laufende Prozesse, Speicherung</li> <li>▪ bei deaktivierter Logging-Funktionalität Geräte- und Passwort einstellbar</li> <li>▪ USB starten: Startet Logging</li> <li>▪ USB schließen: Beendet Logging und erzeugt Logfile auf dem USB-Stick</li> </ul>
Kennung für Netzwerk:	
Tastenfunktion (USB):	



## Technische Daten (Fortsetzung)

---

### Lieferumfang

- TouchMonitor TMR7:
- TMR7-Haupteinheit im Tischgehäuse
  - XLR-Audio-Interface
  - Basis-Software (System/4-Kan.-PPM)
  - Tischfuß, Netzteil, Manual

**Bestellnr.: TMR7**

- TouchMonitor TMR7OEM:
- TMR7-Haupteinheit ohne Tischgehäuse
  - XLR-Audio-Interface
  - Basis-Software (System/4-Kan.-PPM)
  - Manual

**Bestellnr.: TMR7OEM**

### Zusätzliche Hardware-Optionen

- 3U-Montageadapter **TM7-MA3U**, Montagesatz mit 19"/3HE/42TE Einbaublede (Halb-19") und Montage material zum Einbau des TMR7OEM in Standard 19"-Einbaurahmen
- VID-Montageadapter **TM7-MAVID**, Montagesatz mit Halb-19"/3HE-Einschubblende und Montage material zum Einbau des TMR7OEM in Standard-19"-Einbaugehäuse für Video-Racks.
- Tischgehäuse-Montageadapter **TM7-MADT**, Montageadapter mit Gehäuse rahmen, stabilem Standfuß, rückseitiger Gehäuseabdeckung und Montage material zum Umbau des TMR7OEM in ein Tischgerät.

### Optionale Software-Lizenzen

- Software-Lizenz **SW20002: Loudness and SPL Display** zur Erweiterung mit Loudness, SPL und LRA.
- Software-Lizenz **SW20003: RTA - Real Time Analyzer** zur Erweiterung mit der Anzeige des Frequenzspektrums.
- Software-Lizenz **SW20006: RTW Premium PPM** (Moving Coil) zur Erweiterung mit weiteren PPM-Skalen, Zeigerinstrumenten (Moving Coil) und zweitem Audio-Vektorskop.
- Software-Lizenz **SW20008: Timecode Reader** zur Erweiterung mit der Anzeige des LTC-Timecodes.  
--- Voraussetzung: Lizenz SW20002! ---
- Software-Lizenz **SW20014: Logging-Data-Server** zur Erweiterung mit der Exportmöglichkeit von Messdaten via IP oder USB-Stick, weitere grafische Darstellungsmöglichkeiten und Kommunikation mit RTW LQL-PC-Software  
--- Voraussetzung: Lizenz SW20002! ---

### Zubehör

- Weitspannungsnetzteil **1168-R** (100 - 240 V AC/24 V DC 2,7 A, Tischgerät mit passendem Netzkabel für verschiedene Stromnetze)

# Produktpalette

**TouchMonitor TMR7 Tischgerät**  
Hochwertiger 7"-Touch-Screen 16:9 TFT  
im Tischgehäuse mit Tischfuß und Netzteil  
Bestell-Nr.: TMR7

**TouchMonitor TMR7OEM Einbaugerät**  
Hochwertiger 7"-Touch-Screen 16:9 TFT,  
ohne Tischgehäuse, ohne Netzteil, für den Einbau  
Bestell-Nr.: TMR7OEM

Audio-Schnittstellen (I/O-Optionen)	max. Kanalanzahl (Hardware)	Eingänge Digital (symmetrisch)	Ausgänge Digital
integriert	4-Kanal digital In, 4-Kanal digital Out	2 x XLR-F (2 x AES3 In)	2 x XLR-M (2 x AES3 Out)

**Standard-Hardware:** Tischgerät mit einfach zu bedienender grafischer Oberfläche, integrierten Audio-Schnittstellen, Ethernet, 2 x USB, GPIO, VGA-Ausgang, Tischfuß und Netzteil. OEM-Gerät mit einfach zu bedienender grafischer Oberfläche, integrierten Audio-Schnittstellen, Ethernet, 2 x USB, GPIO, VGA-Ausgang.

**Standard-Software:** Basis-PPM für bis zu 4-Kanälen mit digitalen Skalen (0 bis -60 dB, +3 bis -60 dB True Peak, quasi-DIN, quasi-Nordic, quasi-British Ila und IIb), Audio-Vektorskop, Korrelator, globales Tastenfeld. Weitere Software-Module (Lizenzen) als Optionen erhältlich.

## Zusätzliche Hardware-Optionen

3U-Montageadapter für TMR7OEM  
Montagesatz mit 19"/3HE/42TE-Einbaublende  
(Halb-19") und Montagmaterial zum Einbau des  
TMR7OEM in Standard 19"-Einbaurahmen.  
Bestell-Nr.: **TM7-MA3U**

VID-Montageadapter für TMR7OEM  
Montagesatz mit Halb-19"/3HE-Einschubblende  
und Montagmaterial zum Einbau des TMR7OEM in  
Standard-19"-Einbaugehäuse für Video-Racks.  
Bestell-Nr.: **TM7-MAVID**

Tischgehäuse-Montageadapter für TMR7OEM  
Montageadapter mit Gehäuserahmen, stabilem  
Standfuß, Gehäuseabdeckung und Montagmateri-  
al zum Umbau des TMR7OEM in ein Tischgerät.  
Bestell-Nr.: **TM7-MADT**

**Lizenzen (Software-Module)** Weitere Informationen auf <http://www.rtw.de/produkte/audio-monitore/touchmonitor-tmr7.html> --> Optionen

Loudness and SPL Display Bestellnummer: <b>SW20002</b>	RTA - Real Time Analyzer Bestellnummer: <b>SW20003</b>	Premium PPM (mit Moving Coil) Bestellnummer: <b>SW20006</b>	Timecode Reader Bestellnummer: <b>SW20008</b> Bedingung: SW20002 installiert!	Logging-Data-Server Bestellnummer: <b>SW20014</b> Bedingung: SW20002 installiert!
---	---	--	---	---

**Abmessungen:** B x H x T in mm (mit Tischfuß)

TMR7 (Tischgerät): 198 x 139,5 (163) x 46 (95)

TMR7OEM (Einbaugerät): 188 x 109 x 45



Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.